

LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN 3 PHA (ARD)

Hình ảnh lắp đặt và sử dụng:



Bộ lưu điện cửa cuốn 3 pha SJ-ARD5 được lắp đặt tại công trình của khách hàng.



BROCHURE

LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN SOJI

MADE IN VIETNAM



NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN LISA

Địa chỉ: số 10, LK 10, khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: +84 24 7309 9997 | **Fax:** +84 24 7309 9997

Email: contact@lisatech.vn | **Website** <http://lisatech.vn>

Desiring Always

Công ty TNHH Công nghệ Điều khiển LISA
LISA CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD

LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN 3 PHA (ARD)

Đặc tính:

- ▶ Đầu ra sóng sine chuẩn
- ▶ Dễ dàng cài đặt và an toàn khi vận hành
- ▶ Điều khiển giữa chế độ cứu hộ và điện lưới dựa trên vi xử lý
- ▶ Tự khởi động lại khi dòng điện xoay chiều được cấp lại
- ▶ Nâng cao tuổi thọ của ắc quy bằng mạch sạc 3 giai đoạn
- ▶ Hiệu suất cao, tối ưu và dễ dàng khi vận hành, lắp đặt
- ▶ Bảo vệ ngắn mạch và quá tải
- ▶ Có điều khiển từ xa.
- ▶ Phù hợp với mọi loại động cơ cửa cuốn.



Ứng dụng:

Bộ lưu điện cửa cuốn ARD Soji hoạt động như nào?

Bộ lưu điện cửa cuốn 3 phase SJ series được thiết kế để có thể hoạt động với các động cơ cửa cuốn khác nhau, tương thích với hầu hết các loại cửa cuốn đang có mặt trên thị trường giúp cho việc lắp đặt và vận hành được thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng.



Bộ lưu điện 3 pha SJ-ARD5

LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN 3 PHA (ARD)

Tiêu chuẩn:

Model	SJ-ARD5	SJ-ARD10
Công suất động cơ	≤ 1000W	≤ 1600W
Đầu vào		
Điện áp xoay chiều	380VAC 3 phase± 10%, 50Hz	
Điện áp một chiều	48VDC (4x12V 7Ah)	60VDC (5x12V 7Ah)
Đầu ra		
Điện áp đầu ra	380VAC 3 phase± 10%	
Dạng sóng	Sine chuẩn	
Tần số	50Hz	
Thời gian cứu hộ sau khi mất điện lưới	3 phút - 5 phút	
Ắc quy		
Loại ắc quy	Ắc quy chì kín khí	
Loại sạc	Sạc thông minh tích hợp 3 giai đoạn	
Chế độ bảo vệ	Quá tải đầu ra và ngắn mạch Ắc quy yếu và quá áp	
Các đặc tính khác		
Biến áp	Có	
Độ ồn	<45db (1m)	
Nhiệt độ	0-45°C	
Độ ẩm	20% - 90% (không ngưng tụ)	
Cân nặng	35kg	50kg
Kích thước	400x480x190 mm	510 x 655 x 190 mm

Lưu ý:

- ▶ Thời gian xả liên quan đến dung lượng ắc quy và đặc điểm tải, tùy thuộc vào cấu hình của sản phẩm thực.
- ▶ Lưu điện cửa cuốn 3 pha chỉ có thể hoạt động bình thường sau khi kết nối với ắc quy.

NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN LISA

Địa chỉ: số 10, LK 10, khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: +84 24 7309 9997 | Fax: +84 24 7309 9997

Email: contact@lisatech.vn | Website: http://lisatech.vn